

**brennenstuhl®**

\_ smart technology.\*

## Station de chantier avec protection différentielle 30mA

- 5 m de câble H07 RN-F 3G2,5
- 8 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets pour brancher simultanément plusieurs outils électroportatifs
- Station d'alimentation mobile 16 A/230V
- IP44, pour utilisation en plein air
- Disjoncteur différentiel 30mA – 16 A – 230 V~ protégé par un clapet plastique transparent à vis
- Dispositif d'arrêt d'urgence type « coup de poing » souvent requis sur les chantiers publics et de plus en plus intégré dans les cahiers de charge de sécurité. L'arrêt d'urgence se situe au-dessus de l'appareil qui évite de tomber quand on l'actionne, de même quand il est suspendu. Ce positionnement permet de garder une main libre lorsqu'on l'actionne.
- Console et poignée en matière plastique isolante anti-chocs
- Châssis tube en acier cintré laqué Ø 22 mm, très résistant et pratique, permettant de garder la station hors d'eau
- Sa forme particulière en U lui permet également d'être suspendue sur une porte, ou une rampe
- Couleur vive qui permet la détection rapide de la source d'approvisionnement électrique sur le chantier
- Guide-câble pour faciliter le rangement et un meilleur confort de transport. 2 clips latéraux évitant un déroulement intempestif du câble
- Puissance 3680W
- Conforme à la norme NF C 15100



PRESCRIPTION  
NF C 15100



| Référence | Gencod        | U.V. |
|-----------|---------------|------|
| 1153761   | 3281851537618 | 1    |

H. Brennenstuhl S.A.S. – 4 rue de Bruxelles – 67170 Bernolsheim – [www.brennenstuhl.fr](http://www.brennenstuhl.fr)

Tél.commercial : 03 88 18 22 22 – Standard : 03 88 20 15 31 – Fax : 03 88 20 29 88

\*Une technologie bien pensée