

Capteur photoélectrique avec amplificateur intégré



E3S-A



Informations pour commander

Capteurs pour utilisation générale E3S-A

Connexions	Présentation	Méthode de détection	Distance de détection	Modes de fonctionnement	Fonctions de sortie / temporisation	Modèle	
						Sortie NPN	Sortie PNP
Précâblés		Barrage	7 m	Light ON Dark ON (sélectionnable)	---	E3S-AT11	E3S-AT31
					Fonctions de temporisation et d'autodiagnostic intégrées	E3S-AT21	E3S-AT41
		Rétro réfléchissant	0,1 à 2 m (polarisé)		---	E3S-AR11	E3S-AR31
					Fonctions de temporisation et d'autodiagnostic intégrées	E3S-AR21	E3S-AR41
		Réflexion diffuse	10 cm (source lumineuse : infrarouge)		---	E3S-AD13	E3S-AD33
					Fonctions de temporisation et d'autodiagnostic intégrées	E3S-AD23	E3S-AD43
					---	E3S-AD11	E3S-AD31
			20 cm		---	E3S-AD11	E3S-AD31
					Fonctions de temporisation et d'autodiagnostic intégrées	E3S-AD21	E3S-AD41
					---	E3S-AD12	E3S-AD32
70 cm (source lumineuse : infrarouge)	---	E3S-AD12	E3S-AD32				
	Fonctions de temporisation et d'autodiagnostic intégrées	E3S-AD22	E3S-AD42				

Connexions	Présentation	Méthode de détection	Distance de détection	Modes de fonctionnement	Fonctions de sortie / temporisation	Modèle	
						Sortie NPN	Sortie PNP
Précâblés	Vertical 	Barrage	7 m	Light ON Dark ON (sélectionnable)	---	E3S-AT61	E3S-AT81
			Fonctions de temporisation et d'autodiagnostic intégrées		E3S-AT71	E3S-AT91	
		Rétro réfléchissant	0,1 à 2 m (polarisé)		---	E3S-AR61	E3S-AR81
			Fonctions de temporisation et d'autodiagnostic intégrées		E3S-AR71	E3S-AR91	
		Réflexion diffuse	10 cm (source lumineuse : infrarouge)		---	E3S-AD63	E3S-AD83
			20 cm		---	E3S-AD61	E3S-AD81
			70 cm (source lumineuse : infrarouge)		Fonctions de temporisation et d'autodiagnostic intégrées	E3S-AD73	E3S-AD93
		---	Fonctions de temporisation et d'autodiagnostic intégrées		E3S-AD71	E3S-AD91	
		---	Fonctions de temporisation et d'autodiagnostic intégrées		E3S-AD62	E3S-AD82	
		---	Fonctions de temporisation et d'autodiagnostic intégrées		E3S-AD72	E3S-AD92	
Connecteur	Horizontal 	Barrage	7 m	---	---	E3S-AT16	E3S-AT36
			Rétro réfléchissant			0,1 à 2 m (polarisé)	E3S-AR16
		Réflexion diffuse	10 cm (source lumineuse : infrarouge)			E3S-AD18	E3S-AD38
			20 cm			E3S-AD16	E3S-AD36
			70 cm (source lumineuse : infrarouge)			E3S-AD17	E3S-AD37
	Vertical 	Barrage	7 m			E3S-AT66	E3S-AT86
			Rétro réfléchissant			0,1 à 2 m (polarisé)	E3S-AR66
		Réflexion diffuse	10 cm (source lumineuse : infrarouge)			E3S-AD68	E3S-AD88
			20 cm			E3S-AD66	E3S-AD86
			70 cm (source lumineuse : infrarouge)			E3S-AD67	E3S-AD87

Accessoires (à commander séparément)

Accessoires pour capteur E3S-A

Nom	Modèle	Remarques
Diaphragme pour capteur barrage	E39-S46	Les diaphragmes 2 mm, 1 mm et 0,5 mm sont vendus par paires : un pour le récepteur et un pour l'émetteur d'un modèle barrage.
Support de montage pour capteur vertical	E39-L59	Acheter deux supports pour chaque modèle de type barrage.
	E39-L81	
Filtre de prévention des interférences mutuelles (pour capteur barrage)	E39-E6	4 filtres sont vendus ensemble pour deux modèles de type barrage (2 filtres pour les émetteurs et pour les récepteurs).
Réflecteur pour réglage de l'axe optique (capteur barrage)	E39-R5	Une seule pièce.