

## LAMPE LED MULTIFONCTION 3 EN 1

Code : 71 694 712

Normes : 



**GARANTIE  
À VIE**  
Hors batterie



### DESRIPTIF

- Lampe avec base rechargeable, 3 têtes interchangeable :
  - Tête torche
  - Tête flexible, pour éclairer les espaces les plus étroits
  - Tête inspection, fine et compacte, avec rotation à 360°
- S'adapte à tous les besoins :
  - De 40 à 1000 lm
  - Aimant arrière pour travailler les mains libres
  - Fonction Zoom pour régler la largeur du faisceau (têtes torche & flexible)
  - Système de changement de tête rapide par clip, sans filetage
- Adapté aux usages en construction, bricolage, artisanat, automobile
- Pochette de rangement et USB-C inclus
- Résistante aux chocs et à l'humidité

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lumen	40 à 1000 lm
Batterie	3,7 V - 2600 mAh Li-ion
Indice résistance aux chocs	IK07
Indice étanchéité	IP54
Temps de charge	4 h

### LIVRÉE AVEC

- Pochette de rangement
- Câble de chargement (USB type C)

### UTILISATION

	Tête TORCHE	Tête FLEXIBLE	Tête INSPECTION
<b>Utilisation</b>	Lampe torche classique	Lampe flexible pour atteindre les espaces les plus étroits	Lampe d'inspection fine, compacte, rotation 360°
<b>Mode FAIBLE</b>	200 lm - 8h d'autonomie	40 lm - 36 h d'autonomie	120 lm - 15h d'autonomie
<b>Mode FORT</b>	600 lm - 3h d'autonomie	150 lm - 10 h d'autonomie	500 lm - 3h30 d'autonomie
<b>Mode BOOST</b> (maintenir le bouton ON/OFF 2 secondes)	1000 lm Activation pendant 30 sec.	250 lm Activation pendant 30 sec.	800 lm Activation pendant 30 sec.

### RECYCLAGE

Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères



En fin de vie, cet appareil est considéré comme un DEEE (déchet d'équipement électrique et électronique). Il ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères, mais être déposé dans un centre de collecte / déchetterie. Consulter les autorités locales ou le revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.