

FICHE TECHNIQUE



KIT SIGNALISATION FEU LED MAGNETIQUE SANS FILS

REF: LWK0063

Contenu du kit



Détails techniques

Tension d'entrée	DC5V
Fréquence de travail	2,4G
Portée de communication	20 mètres
Capacité de la batterie	3,7V/2200MA
Temps de charge	3-4 heures
Résistance à l'eau	IP65
Température de fonctionnement	-20°C/50°C

